

## Software opdatering

### USB Nøgle

1. Anskaf en ny USB nøgle. (Alternativ kan en brugt bruges, så længe at alt andet data bliver slettet på denne inden brug)
2. Åben den vedhæftede ZIP fil. (Kopier IKKE selve ZIP filen)
3. Kopier de 2 filer over på USB nøglen, en af gangen.

### Installation

1. Stands kedlen, ved at trykke på "STOP" på displayet. (Der må ikke slukkes for strømmen)
2. Vent derefter til der står "0 LUX" i displayet.
3. Kedlens topplade afmonteres da med 4 skruer.
4. Styringen afmonteres derefter, ved at løsne 6 skruer. 2 stk. lodret ned oppe fra, 2. stk. nede fra og lodret op og de sidste 2 stk. under styringspanel i hver side.
5. Styringen løftes derefter forsigtigt ud.
6. USB nøgle stikkes derefter ind i USB port ca. midt på printet.
7. Tryk nu på "MENU" i displayet
8. Så trykkes der på "MONTØR INSTILLINGER"
9. Oftest vil "NY SOFTWARE" komme frem nederst på denne side eller trykkes på "NÆSTE"
10. Tryk derefter på "INDLÆS" ud for "NY SOFTWARE"
11. Tryk derefter på "OK"
12. Skærmen vil nu gå i sort i 15 – 20 sekunder.
13. Derefter kommer EKOPOWER logoet frem og der vil blive talt ned fra 5.
14. Afmonterer nu USB nøglen
15. Monterer styringen og kedlens topplade igen.

**BEMÆRK** Styringen kan have gendannet **ALLE** indstillinger og **ALLE** styringer vi stå på **EKOHEAT 900**. (Husk at indtaste den rigtige mængde afvejede piller i "KALIBRERING")

Hvis man har en anden størrelse kedel, så ændres dette på følgende måde:

1. Tryk på "MENU" på displayet
2. Tryk på "SELF TEST"
3. Tryk på "NEJ" ud for den rigtige kedel størrelse. Dette vi da ændrer sig til "JA"

Tryk nu på "START" i displayet